

## GT-4R20S

## คุณลักษณะสำคัญ

4 Channel x 4000 Watts  
Relay Controller Pack



- เมนเฟาเวอร์อินพุต : 230VAC/50Hz 1 เฟส ขนาด 80A
- เอาท์พุต : 4 x 4,000W Max. (ชนิด Relay control)
- ระบบป้องกันสัญญาณรบกวน(RFI. Suppression) : RC Output Filter
- อุปกรณ์ขับเฟาเวอร์เอาท์พุต : Power Relay 250VAC/30A
- ควบคุมการทำงานด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์
  - สามารถแยกการทำงานกันโดยอิสระทุกวงจร
  - ตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้ 128 โปรแกรม
- มีระบบเก็บข้อมูลด้วย EPROM โดยข้อมูลจะไม่สูญหายในกรณีที่ไฟดับและไม่ต้องใช้ Battery Backup
- รองรับสัญญาณการควบคุมแบบ RS-485(i-Net protocol)
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 40 °C Max.
- กำหนดโปรแกรมการทำงานเริ่มต้นด้วยคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมหน้าเครื่อง
- มี Bypass Switch - ให้ทุกช่องควบคุม(กรณีฉุกเฉิน)
- ใช้กับหลอดไฟฟ้าได้หลายประเภทเช่น
  - Incandescent - Mains-rated
  - Halogen or Low Voltage Halogen
  - Neon (cold cathode) magnetic transformers
  - Fluorescent (Non Dim/On-Off)
- เมนอินพุตเทอร์มินอล :
  - Line, Neutral, Earth
  - ขนาดสายไฟฟ้า 3 x 10mm<sup>2</sup>
- เอาท์พุตเทอร์มินอล :
  - Line, Neutral แยกแต่ละวงจร
  - ขนาดสายไฟฟ้า 8 x 4mm<sup>2</sup>
- ตัวตู้ทำจาก เหล็กและอะลูมิเนียม (ระบายความร้อน)
- การติดตั้ง : แบบติดผนัง (wall mount)
- ขนาด : กว้าง 220 มม. x ยาว 350 มม. x หน้า 150 มม.
- น้ำหนัก : 2.5 กก.

## ELECTRICAL DIAGRAM

## MOUNTING DIMENSIONS (size:mm)

